Инструкция по установке программного обеспечения на устройства семейства Innbox*

*Примеры графического интерфейса взяты с программного обеспечения для модели Innbox G84. Устройства линеек Innbox имеют аналогичный графический интерфейс. 1. Откройте браузер и в адресной строке введите адрес:192.168.0.1

← → C 🗗 192.168.0.1

2. На открывшейся странице введите Имя пользователя: admin и пароль: admin (в данном случае пароль указан в качестве примера. Реальный пароль находится на информационном стикере, расположенном на дне устройства). Нажмите кнопку "Войти"

$\leftarrow \ \rightarrow \ G$	🔿 🕹 192.168.0.1/old_login.htm		\$ ⊠ 🃜 ≡
		Маршрутизатор Innbox E84	
		Имя пользователя:	
		Boitre	
		Авторские права 🕼 . Все права защищены.	

3. Вы попадёте на страницу с информацией об устройстве

🔿 👌 👓 192.168.0	.1/login.htm				☆
				Главная Выйти (РУ у)	
	AL CTATYC	WI-F	СЕТЬ	СИСТЕМА	
	♠ > CTATYC >	Информация			
	Информация WAN	Информация			
	Карта сети		Мастер настройки		
	Активные клиенты	Общие сведения			
	Mesh clients	Серийный номер:	ISKT843305700007		
	Таблица маршрутов	МАС-адрес устройства:	10:A3:B8:5F:B8:98		
	IPv6 статус	Версия ПО:	1.1.1083		
	Системный лог	Имя модели:	Innbox E84		
	VEN	Произволитель	Iskratel		
		Время работы:	0 сут. 0 ч. 44 мин. 20 сек		
		Температура:	n/a		
		Статис Интернот	100		
		Graryc vintepher	5550 1 (USI)		
		интерфеис.			
		Статус сети.			
		время подключения:	о сут. о ч. о мин. о сек.		
		Время работы интерфеиса: Счетчик полключений WAN	0 сут. 0 ч. 0 мин. 0 сек.		
		линка:	0		
		МАС-адрес:	-		
		IP-адрес:	-		
		Маска подсети:	-		
		Шлюз:	-		
		Основной DNS-censen	-		

4. Затем откройте вкладку "СИСТЕМА" и выберите пункт "Обновление ПО"



5. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите файл с образом программного обеспечения, соответствующего Вашему устройству. Для выбора файла нажмите кнопку "Открыть"



6. Нажмите кнопку "Применить".

O 👌 O- 192.168.0	.1/login.htm	- Главная	я Выйти РУ у
	статус	🛜 🗗 WI-FI СЕТЬ	оистема
	А > СИСТЕМА	> Обновление ПО	
	Пользователи	Обновление прошивки	
	Системное время Диагностика	Информация о прошивке	
	Удаленное управление	Версия прошивки: 1.1.1083	
	Статистика	Дата сборки ПО: 2021-09-16 17:57	
	Световые индикаторы	Обновление прошивки	
	Перезагрузка/Сброс конфигурации	Обзор Innbox-E84-E84_10-Generic-AnnexA-1.1.1119-1.10-20211110_1106.	bin
	Обновление ПО	🗌 Сбросить настройки к заводским параметрам	
		Применить	

7. Установка начнется автоматически.

🔿 洛 😋 192.168.0.1/login.htm		<u>ک</u>
	Установка завершена!	
	Устройство перезагружается	
	Пожалуйста, не выключайте питание устройства и подождите 133 секунд	
	1.1.1083	

Во время установки программного обеспечения не выключайте устройство. По окончании установки нового ПО устройство автоматически перезагрузится и пригласит Вас на страницу авторизации из пункта 2 данной инструкции.